

Pramac ES 4000 AVR



5 489,47 zł (netto)
6 752,04 zł (brutto)

Cechy charakterystyczne:

- Agregaty benzynowe umożliwiają długotrwałą pracę, stanowią doskonałe źródło zasilania rezerwowego
 - Powiększony zbiornik z łatwo dostępnym wlewem paliwa - umożliwia długi czas pracy.
 - Łatwy dostęp do filtra powietrza - wygodna, szybka wymiana.
 - Łatwy dostęp do dźwigni ssania - łatwy rozruch.
 - Gniazda posiadają zabezpieczenie IP44 oraz zabezpieczenie termiczne.

Wyposażenie standardowe:

- zabezpieczenie termiczne
- czujnik niskiego poziomu oleju
 - gniazda: 2x230V 16A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie na generatorze IP23
- zabezpieczenie na gniazdach IP44

Wyposażenie opcjonalne:

- zestaw transportowy
- licznik motogodzin

KARTA KATALOGOWA

Parametry techniczne:

Producent:	Pramac
Moc znamionowa:	2.90000 kVa
Napięcie:	230 V
Silnik:	Benzynowy
Model silnika:	Honda GX 200
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Wymiary:	623 x 409 x 500 mm
Masa:	43 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	11 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	1.1 l/h
Moc silnika:	5.5 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	brak