

FOGO FH 6541



7 947,20 zł (netto)
9 775,06 zł (brutto)

Agregat prądowórczy Fogo FH 6541 z prądnicą asynchroniczną z prądem rozruchu pozwalającym na podłączenie urządzeń o prądzie rozruchowym do **24,3A**. Jest to uniwersalna jednostka nadająca się zarówno do prac pod dużym obciążeniem, jak również do zastosowań domowych, gwarantująca również dużą wydajność i żywotność.

Prądnica asynchroniczna, bezszczotkowa **IP54**.

[Instrukcja obsługi agregatu](#)

[Instrukcja obsługi silnika](#)

Wyposażenie standardowe

Wyłącznik przy braku oleju

1 gniazdo 1~ 16A IP67

1 gniazdo 1~ 16A przemysłowe

Wyposażenie standardowe

1 gniazdo 1~32 A IP67

Ochrona termiczna generatora

Parametry techniczne:

| | |
|--|--------------------|
| Producent: | Fogo |
| Moc max.: | 6.2 kW |
| Moc znamionowa: | 5.6 kW |
| Napięcie: | 230 V |
| Prąd znamionowy: | 24.3 A |
| Silnik: | Honda |
| Model silnika: | GX 390 |
| Rodzaj rozruchu: | ręczny |
| Wymiary: | 745 x 485 x 495 mm |
| Masa: | 96 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 6.20 l |
| Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: | 2.7 l/h |
| Moc silnika: | 11 kM |
| Stabilizacja napięcia (AVR): | brak |
| Typ silnika: | benzynowy |