

Pramac ES 3000 AVR



4 895,78 zł (netto)

6 021,81 zł (brutto)

Cechy charakterystyczne:

- Agregaty benzynowe umożliwiają długotrwałą pracę, stanowią doskonałe źródło zasilania rezerwowego
 - Powiększony zbiornik z łatwo dostępnym wlewem paliwa - umożliwia długi czas pracy.
 - Łatwy dostęp do filtra powietrza - wygodna, szybka wymiana.
 - Łatwy dostęp do dźwigni ssania - łatwy rozruch.
 - Gniazda posiadają zabezpieczenie IP44 oraz zabezpieczenie termiczne.

Wyposażenie standardowe:

- zabezpieczenie termiczne
- czujnik niskiego poziomu oleju
 - gniazda: 2x230V 16A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie na generatorze IP23
- zabezpieczenie na gniazdach IP44

Wyposażenie opcjonalne:

- zestaw transportowy
- licznik motogodzin

KARTA KATALOGOWA

Parametry techniczne:

| | |
|--|--------------------|
| Producent: | Pramac |
| Moc znamionowa: | 2.5 kVa |
| Napięcie: | 230 V |
| Silnik: | Honda |
| Model silnika: | GX 160 |
| Rodzaj rozruchu: | ręczny |
| Wymiary: | 623 x 409 x 500 mm |
| Masa: | 43 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 11 l |
| Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: | 0.88 l/h |
| Moc silnika: | 4.8 kM |
| Stabilizacja napięcia (AVR): | tak |
| Typ silnika: | Benzynowy |