

Pramac ES 8000 AVR



8 632,94 zł (netto)
10 618,51 zł (brutto)

Cechy charakterystyczne:

- Agregaty benzynowe umożliwiają długotrwałą pracę, stanowią doskonałe źródło zasilania rezerwowego
 - Powiększony zbiornik z łatwo dostępnym wlewem paliwa - umożliwia długi czas pracy.
 - Łatwy dostęp do filtra powietrza - wygodna, szybka wymiana.
 - Łatwy dostęp do dźwigni ssania - łatwy rozruch.
 - Gniazda posiadają zabezpieczenie IP44 oraz zabezpieczenie termiczne.

Wyposażenie standardowe:

- zabezpieczenie termiczne
- czujnik niskiego poziomu oleju
- gniazda przy: 1x230V 16A, 1x400V 16A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie na generatorze IP23
- zabezpieczenie na gniazdach IP44

Wyposażenie opcjonalne:

- zestaw transportowy
- licznik motogodzin

KARTA KATALOGOWA

Parametry techniczne:

Producent:	Pramac
Moc znamionowa:	7.00000 kVa
Napięcie:	400/230 V
Silnik:	Honda
Model silnika:	GX 390
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Wymiary:	729x500x536 mm
Masa:	81 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	11 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	2.15 l/h
Moc znamionowa jednofazowa:	4 kVa
Moc znamionowa trójfazowa:	7 kVa
Moc silnika:	11 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	Benzynowy