

Pramac P 12000 AVR



23 076,96 zł (netto)

28 384,66 zł (brutto)

Cechy charakterystyczne:

- Doskonały agregat przeznaczony do pracy na dużych obiektach lub na zewnątrz. Ze względu na kompaktową budowę, dźwiękochłonną zabudowę znajduje szerokie zastosowanie w każdych warunkach. Posiada urządzenie zdalnego sterowania lub podłączenie typu AM.
- Wygodny podczas otwierania - utrzymanie silnika w należytym stanie jest łatwe i bezpieczne.
- Wyposażony w panel AMF nadzorujący parametry sieci energetycznej, włącza zespół po jej zaniku, kontroluje poprawność pracy agregatu w czasie zasilania odbiorników. W trybie pracy normalnej AMF wyłącza agregat po powrocie napięcia z sieci miejskiej.

Wyposażenie standardowe:

- wskaźnik niskiego poziomu oleju
- zabezpieczenie magneto-termiczne
 - woltomierz
 - uchwyt transportowy
- gniazda elektryczne: 3x230V 16A, 1x400V 16A

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie na generatorze IP23
- zabezpieczenie na gniazdach IP44

KARTA KATALOGOWA

Wyposażenie opcjonalne:

- zestaw transportowy
- zdalne sterowanie
 - panel AMF
- zabezpieczenie izometryczne
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe

Parametry techniczne:

Producent:	Pramac
Moc max.:	13.90 kVA
Moc znamionowa:	11.80 kVA
Napięcie:	400/230 V
Silnik:	Honda
Model silnika:	GX 630
Rodzaj rozruchu:	elektryczny
Wymiary:	930 x 602 x 826 mm
Masa:	188 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	24 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	4.23 l/h
Moc silnika:	18.1 kW
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	Benzynowy